DARAMIO

Espelhos modernos com iluminação LED para todos os interiores.

Interruptor com sensor

Manual de instruções

Interruptor com sensor

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O interruptor da luz sensorial reage ao movimento da mão. Está localizado na parte frontal do espelho e está marcado com dois pontos pretos. (O sensor está localizado de acordo com a opção selecionada no configurador: centro inferior, direita no centro de altura ou esquerda no centro de altura.)

- No caso da combinação de sensor e iluminação dual (CCT), ao manter a mão diante do sensor altera-se primeiro a temperatura da cor e depois a intensidade da iluminação. Entre os ajustes é necessário fazer uma breve pausa (menos de 5 segundos). Se a pausa for superior a 5 segundos, a configuração volta ao elemento inicialmente ajustado.

ESPECIFICAÇÕES

Potência consumida	~ 0.9 W
Alimentação do componente	12-24 V DC
Tensão de entrada da fonte de alimentação	230 V AC
Tensão de saída da fonte de alimentação	12-24 V DC (consoante o tipo de LED)
Alcance	6 cm

CONTROLO DE LUZ

1. Ligar/desligar a iluminação é ativado movendo (acenando) a mão para perto do sensor.

2. O sensor capta o movimento até uma distância de 6 cm.

3. A intensidade da iluminação pode ser regulada colocando a mão à frente do sensor, até à intensidade que mais lhe convém.

   A temperatura (na escolha dual LED) pode ser alterada mantendo novamente a mão diante do sensor após uma breve pausa após a alteração da intensidade (menos de 5 s).

4. O desligamento da iluminação LED do espelho é feito através de um movimento (passar a mão) em frente ao sensor.



Obrigado por escolher o nosso produto.

vendedor:

DARAMIO

GoldSolutions s.r.o.
Pionýrů 839
738 01 Frýdek-Místek
República Tcheca
NIF: 29460522, IVA: CZ29460522

E-mail: info@daramio.com

fabricante:

ARTALO

Artalo design s.r.o.
NIF: 10888560

www.daramio.pt